Mikrodiktafon EDIC-mini Dime B120

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praha 4

Podrobný manuál

1. Obsah balení



- Rekordér
- USB kabel
- Baterie
- Návod v AJ

2. Popis produktu



1 – Poutko

2 – Slot pro baterii CR2016

3 – Mikrofon

4 – Baterie CR2016 (nejedná se o dobíjecí baterii)

5 – Micro USB konektor

6 – Signalizační LED dioda

3. Zapojení zařízení

Vložte do zařízení přiloženou baterii CR2016. Na zařízení blikne rychle 3x zelená LED a zařízení začne nahrávat.



Během nahrávání bliká zelená LED dioda a indikuje stav baterie a kapacitu paměti zařízení:


Počet bliknutí	Stav baterie	Kapacita paměti
1	80-100%	75-100%
2	20-80%	50-75%
3	2-20%	25-50%
4		1-25%

Interval mezi první a druhou sérií blikání LED diody je přibližně 4 sekundy – mezi druhým a prvním je přibližně 8 sekund. První série značí stav baterie.

Pro ukončení nahrávání vysuňte baterii CR2016 ze zařízení, LED dioda přestane blikat a diktafon se vypne.


4. Zpětné přehrávání

a) Vypněte zařízení vysunutím baterie a připojte jej pomocí USB kabelu k PC – na zařízení začne blikat každou 1s zelená LED dioda,
b) Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk.
c) Nyní můžete přehrávat nahrané záznamy přes PC, kopírovat je či mazat.



5. Nastavení zařízení

1. Zařízení připojte k PC
2. Zařízení se zobrazí jako vyměnitelný disk
3. Otevřete soubor config_W



4. V tomto souboru lze nastavit následující parametry.
5. Jakmile máte všechny parametry nastavené, uložte soubor config_W.

Records mode – Nastavení kvality záznamu

Rekordér může použít různé parametry, které určují kvalitu záznamu jeho velikost. Tyto parametry jsou dány následující tabulkou.

```
; Record mode (the shorter the max record time, the better the record quality)
; 0 - PCM  22 KHz 24 bit, MaxTime:  ~1 h 00 min
; 1 - PCM  22 KHz 16 bit, MaxTime:  ~1 h 30 min
; 2 - PCM  16 KHz 24 bit, MaxTime:  ~1 h 30 min
; 3 - PCM  16 KHz 16 bit, MaxTime:  ~2 h 15 min
; 4 - PCM   8 KHz 24 bit, MaxTime:  ~3 h 00 min
; 5 - PCM   8 KHz 16 bit, MaxTime:  ~4 h 30 min
; 6 - uLaw  8 KHz  8 bit, MaxTime:  ~9 h 00 min
; 7 - ADPCM 8 KHz  4 bit, MaxTime: ~18 h 00 min

RecordMode=3
```

Pokud, chcete vybrat určité parametry, zvolte hodnotu dle řádku a číslo tohoto řádku vyplňte za RecordMode= .
Hodnota 0 značí nejvyšší kvalitu. Naopak hodnota 7 je nejnižší.

Microphone gain level - Citlivost mikrofonu

Pokud, chcete vybrat určitý parametr nastavení, zvolte dané číslo a vyplňte jej za GainLevel= .

```
; Microphone gain level: 1..7,
; 1 - lowest (0dB), 2 - (+6dB (2)), 3 - (+12dB (4)),.... 7 - (+42dB (128)) highest

GainLevel=5
```

Circular recording - Nahrávání záznamů ve smyčce

Pro aktivaci tohoto režimu vyplňte za CycleLength hodnotu délky nahrávky. Pokud, zvolíte například hodnotu 10, budou vytvářeny soubory o délce 10ti minut. Po zaplnění paměti bude nejstarší záznam vždy přemazán nejnovějším. Pokud, zvolíte hodnotu 0, bude přepis záznamu deaktivován.

```
; Size of one part of the cycle recording (minutes), 0 – Cycle recording off
CycleLength=0
```

Voice activation systém - Detekce zvuku

Pro aktivaci zvuku vyplňte hodnotu VAEnabled=1. Pokud chcete nahrávat nepřetržitě vyplňte číslo 0.

```
; Voice activation system (VAS): 0 – disabled; 1 - enabled
VasEnabled=0
```

Vas Level - Citlivost detekce

Citlivost je dána v procentech. Čím vyšší procento, tím vyšší citlivost detekce.

```
; Silence level: 0-100(%)
VasLevel=15
```

Nahrávání při připojení k PC

Pokud, chcete nahrávat během připojení zařízení k PC, vyplňte za UsbStopsRecording= hodnotu 0

```
; Stop recording when connected to PC: 0 - don't stop; 1 - stop

UsbStopsRecording=0
```

Reset to factory – tovární nastavení

Pro tovární nastavení vyplňte hodnotu 42 za ResetToFactoryState=.

```
; *** Reset to factory state: 42 - reset. WARNING!!! ***
; All records will be erased and the settings will be set by default.

ResetToFactoryState=0
```



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.