Profesionální GSM odposlouchávací zařízení

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- USB kabel
- USB adaptér do zásuvky
- Baterie
- Odposlechové zařízení

2. Popis produktu



1. LED diody
2. USB konektor
3. Slot na SIM

3. Zapojení zařízení

a) Vložte do zařízení sim kartu s odstraněným PIN kódem a vydržte přibližně 10 sekund, zařízení se zapne

b) Na svém mobilním zařízení vytočte telefonní číslo zařízení a zařízení hovor příjme

c) Počkejte, až zařízení odešle SMS odpověď.


4. Ovládání zařízení pomocí SMS

Název funkce	SMS příkaz	Hodnota příkazu	Poznámka
Hlasová detekce	VOX☼	0 – OFF 1 - ON	**VOX0** – deaktivace hlasové detekce **VOX1** – aktivace hlasové detekce
Hlas během telefonního hovoru	#01 - #09 (během hovoru)	01 – 09	Zvýší hlasitost zvuku během hovoru **#01** – min. hlasitost **#09** – max hlasitost
Citlivost pro detekci VOX	SENS☼☼☼☼	1 - 199	Čím vyšší číslo, tím větší hluk nutný k aktivaci zpětného volání. **SENS1** – maximální citlivost spínání **SENS199** – minimální citlivost spínání
Citlivost pro zavěšení hovoru VOX	VOXSENS☼☼☼☼	0 - OFF 1-199 - ON	**VOXSENS0** – vypnutí funkce **VOXSENS1** – zařízení položí hovor pouze ve chvíli, kdy je v okolí naprosté ticho. **VOXSENS199** – zařízení položí hovor i ve chvíli, kdy je v okolí značný hluk
Stav baterie	BAT		Zobrazí aktuální kapacitu baterie
Režim Ultra-Sleep (pro vyšší životnost baterie)	SLP☼☼☼	0 – OFF 1-24 – ON (hodiny)	Nastaví úsporný režim zařízení. Pro úsporný režim je potřeba nejdříve aktivovat funkci VOX. Následně se nastaví interval aktivace každých 1 – 24 hodin **SLP0** – deaktivace úsporného režimu **SLP1-24** – aktivace a nastavení úsporného režimu
Tovární nastavení	RESET		Uvede zařízení do továrního nastavení
Stav zařízení	STATUS		Zobrazí aktuální stav zařízení
Nastaven hesla	PASSWORD☼☼☼	000 – OFF 001 – 999 – ON	Nastaví heslo zařízení Nastavené heslo je vyžadováno pro další komunikaci se zařízením např. *777SENS50* **PASSWORD000** – deaktivace hesla **PASSWORD001-999** – aktivace a nastavení hesla
Nastavení autorizačního čísla	SETCALLNUM +420777123456 nebo SETCALLNUM777123456		Nastaví autorizaci telefonního čísla (Doporučujeme používat mezinárodní předvolbu)
Smazání autorizačního čísla	DELCALLNUM		Smaže autorizované telefonní číslo
Vypnutí led diody	LED☼	0 – OFF 1 - ON	**LED0** – vypne diodu zařízení **LED1** – zapne diodu zařízení

Příklad SMS zprávy

SMS příkazy je možné kombinovat např.:
FW1.1.2,SLP0,VOX0,VOXSENS43,SENS50,SMS1,18/04/17,17:11:57+08,1,BAT=71%, PASSWORD0,CALLNUM:+420777123456,WCDMA2100,RSSI=-99 dBm

SMS formát



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

