Nenápadná WiFi IP minikamera SLG-LMCM36SL200

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

1. Popis kamery



1 – Anténa Wifi

2 – Slot na kartu

3 – Reset

4 – Čočka kamery

5 – LAN kabel

6 – Napájecí kabel

2. Zprovoznění zařízení

- Do kamery připojte napájecí a síťový kabel (12V).
- Připevněte kameru na zeď/strop dle potřeby.
- Kameru je nyní možné používat – ovládat přiloženým softwarem do telefonu nebo propojit s NVR nahrávacím zařízením.
- Dále pokračujte podle návodu na aplikaci BitVision


2. Správa přes webové rozhraní a nastavení wifi

1 – Kameru je nutné připojit do stejné internetové sítě jako PC.



2 – Do PC nainstalujte program IP search

- Tento program slouží ke zjištění IP adresy připojené kamery
- Hledání aktivujete stiskem ikony „Search“
  Pokud máte připojených více kamer je nutné vybrat tu správnou podle kódu mac. Tento kód je umístěn na etiketě na spodní straně kamery.
- Poté kameru vyberte jedním stiskem, taky aby se Vám zbarvil řádek.
  Zatrhněte možnost DHCP enable, vyplňte user (admin), password (admin) a změnu uložte kliknutím na ikonu „modify“.
- Dále klikněte dvojklikem na řádek vybrané kamery. Následně se Vám zobrazí odkaz webového rozhraní kamery (tuto stránku je nutné otevřít v prohlížeči explorer).




3 - Přihlášení do webového rozhraní

- Před přihlášením je nutné stáhnout a nainstalovat plugin.



Po instalaci obnovte připojení a zobrazí se Vám již přihlašovací okno.
Přihlašovací údaje : **User – admin**
Pass - admin

Poté klikněte na složku „configuration“ , „network“, advance setup, wifi a vyberte Vaší síť a vložte heslo sítě (Key).
Nastavení uložíte kliknutím na ikonku „Save“.



4 . Specifikace

Sensor - 1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS Sensor

Rozlišení - 2MP 1080P

Komprese - H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG

Detekce pohybu – Ano

Podpora karty – až 64GB

Možnost připojení k NVR – Ano

Provozní teploty - -20℃ ~ +60℃

Napájení – 12V

Rozměry - 36x 36x27mm

Váha - 300g



5. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší nabídky.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.