Secutron UltraLife kamera v kouřovém senzoru

Návod k použití



Kontakt na dodavatele:


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4, 141 00

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení zařízení

1.1 Popis zařízení



1 – Konektor pro připojení monitoru

2 – Slot pro micro SD

3 – PIR čidlo

4 – Čočka kamery

5 – Konektor pro připojení baterie

6 – Baterie

7 – Konektor pro připojení baterie k modulu

1.2 Popis ovladače



1. ON / OFF
2. Spuštění / ukončení nahrávání videa
3. Spuštění / ukončení detekce pohybu pomocí PIR senzoru
4. Přehrávání záznamů
5. OK tlačítko
6. Dolů
7. Nahoru
8. Vyvolání OSD menu
9. Spuštění / ukončení módu detekce pohybu
10. Pořízení fotografie

2. Rychlý start

1. Přední kryt zařízení
2. Nabijte baterii pomocí přiloženého napájecího příslušenství (5V)
3. Připojte baterii k modulu
4. Vložte do přístroje micro SD kartu
5. Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko ON/OFF (1)
6. **Kamerový modul je po spuštění v režimu PIR**
7. Mód PIR ukončíte stiskem tlačítka č. 3 na dálkovém ovladači. Kamera se přepne do stand-by – svítí zelená dioda

Je-li modul ve stand-by módu, můžete ho následně ovládat pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.

Focení: Pro vytvoření snímku stiskněte ve stand-by módu tlačítko č. 10. Červená dioda vždy při vytvoření snímku blikne 1x blikne. Každým stiskem vytvoříte jednu fotografii.

Kontinuální nahrávání: Pro aktivaci kontinuálního nahrávání stiskněte ve stand- by módu tlačítko č. 2. Zelená dioda 3x zabliká a zhasne. Tím je signalizováno zahájení nahrávání. Pro ukončení nahrávání stiskněte opět krátce tlačítko č. 2. Rozsvítí se zelená dioda a přístroj se nachází ve stand- by módu.

Automatická aktivace pohybem: Aktivace pohybu lze aktivovat hned po prvním zapnutí modulu nebo stisknutím tlačítka č. 9 ze stand-by módu. Nyní přístroj nahrává pouze ve chvíli, kdy čočka kamery zaznamená nějaký pohyb. Jakmile dění před kamerou ustane, přístroj uloží záznam a čeká na opětovnou na aktivaci pohybem. Pro ukončení tohoto módu stiskněte krátce tlačítko č.9.

PIR: Tento mód lze aktivovat dvěma způsoby:

1. Mód je aktivován automaticky po zapnutí kamery.

2. Stisknutím tlačítka 3 ze stand-by módu.

Nyní ve chvíli kdy PIR čidlo zaznamená, nějaký pohyb začne kamera nahrávat. Nahrávání se

automaticky pozastaví, jakmile pohyb před PIR čidlem ustane.


Pro ukončení tohoto módu stiskněte opětovně tlačítko 3 a kamera se přepne do stand-by

módu.

Vypnutí modulu: Modul vypínejte vždy ze stand-by módu tlačítkem ON/OFF č.1 .

3. Nastavení pomocí OSD menu

1. Připojte monitor či televizi do AV out konektoru přístroje
2. Stiskněte tlačítko „MENU“
3. V menu se pohybujte šipkami a potvrzujete tlačítkem OK
4. V tomto menu lze nastavit základní parametry (rozlišení, datum a čas, délka nahrávek…)



Popis indikační diody:


INDIKAČNÍ DIODA	FUNKCE
Zelená	Stand-by
Červená 1x blikne	Pořízení fotografie
Červená 4x blikne	Vypínání / není nabito
Červená 3s, zelená 2s	Zapínání
Zelená 3x blikne	Spuštění kontinuálního nahrávání
Zelená zhasne	Spuštění nahrávání PIR čidlem
Červená a zelená 3x zabliká	Spuštění nahrávání při detekci pohybu
Zelená bliká ustavičně	Není vložena micro SD karta

4. Přehrání nahrávek

Mikro SD kartu vyjměte z přístroje a vložte ji do adaptéru a poté do PC. Následně již můžete s paměťovou kartou pracovat stejně, jako by to byl flash disk. Kopírovat nahrávky, přehrávat atd.

5. Nastavení data a času

1. Vytvořte textový soubor s názvem „time“
2. Soubor otevřete a napište do něj datum a čas ve formátu RRRR.MM.DD HH:MM:SS viz ukázka níže.



3. Vložte paměťovou kartu do přístroje do PC
4. Zkopírujte vytvořený soubor do hlavního adresáře
5. Vložte kartu zpět do přístroje
6. Natočte testovací video a ujistěte se, že nastavení času proběhlo v pořádku

6. Specifikace

Parametr	Popis
Rozlišení	1280x720px; 720x480px; 640x480px
Kapacita	podpora až 32GB micro SD
Počet FPS	24
Automatické spouštění	PIR / obrazová detekce pohybu
Rychlost aktivace v PIR módu	7 vteřin
Režim záznamu	manuální / PIR / obrazová detekce pohybu
Max. délka záznamu do zaplnění kapacity	8-9h při 720p; 64h při 480p
Audio + video	Ano
Možnost non-stop provozu v el. síti	Ano
Samotné audio	Ne
Fotografie	Ano
Počet GB na 1h záznamu	3.6 při 720p; 0.5 při 480p
Úhel záběru	70°
Spotřeba při natáčení	250mA
Spotřeba v módu detekce pohybu	200 - 250mA
Spotřeba v PIR módu	7mA
Světelnost	1 LUX

7 FAQ – často kladené dotazy:

Na kartu se nenahrává žádný záznam – zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 - 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává – Zkuste kartu zformátovat v PC.

Video má nestandardní zvuk - při posledních pěti procentech baterie má video špatný zvuk, stačí dobít baterii.



8. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.

Tento návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování či jiné rozmnožování podléhá schválení touto společností.