Secutron 4G UltraLife kamera v instalačním boxu

Návod k obsluze




Kontakt na dodavatele

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 - 14100

1. Popis produktu



1) Kamera
2) Signalizační dioda
3) PIR čidlo
4) QR kód
5) Baterie
6) Konektor baterie
7) Konektor napájení zařízení
8) Tlačítko Power
9) Tlačítko Reset
10) Anténa
11) Reproduktor

2. Nabíjení

Zařízení disponuje měnitelnou nabíjecí 3.7V Li-Pol baterií. Baterii je možné dobíjet pomocí „rychlonabíječky“. Během nabíjení svítí červená dioda. V případě, že je baterie plně nabita rozsvítí se modrá, resp. zelená dioda (dle aktuální verze).




3. Zprovoznění

Začátek


1 Baterii plně nabijte

2 Odklopte přední kryt

3 Vložte do zařízení SIM kartu s daty (internetem) a vypnutým PIN kódem



4 Vložte do zařízení micro SD kartu



5 Připojte baterii k napájecímu konektoru zařízení



6 Zařízení se automaticky zapne (pokud se nezapne, podržte tlačítko power po dobu 2s)

7 Před prvním párováním kamery stiskněte a podržte dlouze tlačítko Reset


8 Zapněte aplikaci Ubox ve Vašem telefonu a přidejte kameru (viz kapitola 4)

4. Připojení k aplikaci


1. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci aplikaci "**UBox**" z Google play nebo App Store.

2. Otevřete aplikaci 


3. Vtvořte si registraci pro přístup do aplikace. Vepište svůj email, zaškrtněte souhlas s podmínkami aplikace a stiskněte tlačítko „Register“. Dále si zvolte své heslo a opište bezpečnostní kód. Následně se do aplikace přihlaste.




4. Vyberte možnost přidat nové zařízení (Add device) – budete vyzváni k vytvoření skupiny. Libovolně pojmenujte svou skupinu. Dále ke spárování zařízení s aplikací použijte funkci **„Setup 4G Device“** a potvrďte, pokud na zařízení svítí modrá dioda.




5. Naskenujte QR kód a přidejte zařízení. Aplikace začne s párováním zařízení.



6. Následně zadejte název kamery a vyberte skupinu.




7. Po úspěšné instalaci, můžete sledovat živý přenos, pořizovat fotografie nebo video záznamy. Následně si záznamy můžete rovnou v aplikaci přehrávat zpětně. Zároveň můžete provádět nastavení zařízení. (datum a čas, nastavení pohybového senzoru, kvality videa atd.).



1 – Zapnutí / Vypnutí notifikací Nastavení aplikace s nastavením telefonu (povolení oznámení, auto spuštění app..).
2 – Základní nastavení (nastavení upozornění na pohyb, sdílení QR kódu kamery, cloud video nahrávek).
3 – Živý náhled z kamery.
4 – Přidat nové zařízení

Živý náhled



1 – Nastavení

2 – Kvalita videa

3 – Živý náhled

4 – Celá obrazovka

5 – Zapnout / Vypnout zvuk

6 – Pořídit snímek

7 – Oboustranná komunikace


8 – Den zpětného přehrávání

9 – Pořídit videozáznam

10 – Vybrat úložiště pro zpětné přehrávání

11 – Zpětné přehrávání záznamů

Podrobné nastavení kamery




1- Cloud kamery – Formátování, aktuální stav paměti.
2- Orientace obrazu – zrcadlení otočení.
3- Světelné podmínky prostředí, noční vidění.
4- PIR detekce pohybu.
5- Aktivní čas – 15s, 30s, 60s, vždy
6- Obrazová frekvence.
7- Vypnutí/zapnutí signalizační diody.
8- Základní nastavení – název.
9- Synchronizace času.
10- Základní údaje o zařízení
11- V případě novější verze firmwaru, aktualizuje stávající

Nastavení notifikací

1 – Klikněte na základní nastavení kamery.


2- Poté vyberte nastavení notifikací – Accept call.

3 – Vyberte druh oznámení (call in – volat, notification – oznámení)




Pozn. U upozornění na pohyb lze vybrat z následující nabídky.

Call – zavoláním



Notifikace – upozornění alarmem přes aplikaci




Přehrání nahrávek

1 – Klikněte na obrazovku živého náhledu.

2 – Zvolte cloud storage / paměť. kartu.

3 – Nyní si můžete ze seznamu nahrávku přehrát, stáhnout či vymazat.





Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.