
Aplikace pro připojení k PC

Návod k obsluze

1. Začátek

- Nejprve si do svého PC nainstalujte dva ovládací programy z přiloženého CD (nejlépe pomocí souboru autorun.exe)



- Po správné instalaci se vám na obrazovce objeví dvě nové ikonky



- Poté připojte kameru přes UTP kabel do routeru.

- Dalším krokem je zprovoznění online přenosu a nastavení zařízení.

2. Online připojení přes P2P

- Pro připojení P2P použijte aplikaci , kterou jste si nainstalovali do svého PC
- Aplikaci otevřete dvojklikem na ikonku výše
- Následně, klikněte na tlačítko pro přidání nové kamery (Add video). Pokud v následující tabulce nebude nabídnuta žádná kamera, klikněte na **Discover** (případ pokud jste připojeni ve stejné síti) a z nalezených kamer vyberte tu vaši. V případě, že nejste s kamerou a PC připojení ve stejné síti je nutné UID vyplnit manuálně.




- Opět vyplňte Password a Name (defaultně admin) a potvrďte **OK**
- Jste připojeni. Kliknutím na konkrétní kameru následně zobrazíte online záběr, včetně ovládacího menu




- Pokud bude mít označený symbol červenou barvu počkejte pár sekund, dokud nezezelená, poté můžete dvojklikem otevřít příslušnou obrazovku (viz níže)


Camera

- Umožňuje výběr kamery, zobrazení a funkce nahrávání






Význam jednotlivých symbolů pod obrazem je následující:




MultiLive

- Umožňuje zobrazení více kamer v jednom okně




Video

- Zde naleznete nahrané soubory




Album

- Zde jsou k zobrazení vytvořené fotografie




Setup – Nastavení (Heslo, Jméno, IP)




3. Nastavení kamery

- Pro nastavení kamery musí být kamera připojena ve stejné síti jako PC.
- Dvakrát poklepejte myší na ikonku NC Setup
- Pokud máte správně připojené zařízení a kameru, zobrazí se vám automaticky v následující tabulce



- Pokud se tak nestane, klikněte na tlačítko **Refresh**
- Dvojklikem na link s kamerkou aktivujete připojení, zobrazí se vám přihlašovací obrazovka


- Poté klikněte na Setting




- Zobrazí se následující menu




- Následně klikněte na **Network**, poté **Wireless Setup**, a poté **Enable**




- V následující obrazovce stisknutím tlačítka **Search** vyhledáte dostupné sítě




- Vyberte síť, ke které zařízení připojujete a potvrďte tlačítkem **Apply**



- Následně vyberte typ zabezpečení, kódování a 2x vyplňte heslo (WPA key) k vaší síti a nastavení opět potvrďte tlačítkem **Apply**




- V případě, že jste vše provedli správně na obrazovce se objeví nápis **Wireless setup accepted successfully!**



- Nyní vypněte zařízení (odpojte ho ze sítě), poté odpojte LAN kabel a zařízení opětovně zapněte. Po chvíli začne pracovat bezdrátově

Camera

- Zde lze nastavit základní parametry nahrávání (rozlišení, frame, audio, kvalita obrazu atd).



Detekce pohybu

Zde nastavíte časový harmonogram detekce pohybu.

