Náramek s diktafonem WR07

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele SHX

Trading s.r.o.

V Háji 15, Praha 7, 170 00

Tel: 244 472 125

Rychlý průvodce


1) Normální nahrávání: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON pro zahájení nahrávání (rozsvítí se bílá LED dioda, poté 3x blikne červená LED dioda a poté zhasne),
2) Hlasové nahrávání: připojte k zařízení pomocí adaptéru sluchátka. Na sluchátkách podržte tlačítko + nebo – a zároveň zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON, tlačítko na sluchátku nepouštějte, dokud nezhasne LED dioda na zařízení, poté začne hlasově aktivované nahrávání,
3) Vypnutí a uložení záznamu: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy OFF, nahrávání se ukončí a záznam se automaticky uloží, (blikne červená LED dioda, poté blikne 3x bílá LED dioda a zařízení se vypne).

Podrobný manuál

1. Obsah balení

- Náramek s diktafonem
- Uživatelský manuál
- USB
- Sluchátka
- Adaptér na sluchátka

2. Popis produktu



3. Funkce zařízení

Nahrávání / ukládání záznamů

a) Normální nahrávání: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON pro zahájení nahrávání (rozsvítí se bílá LED dioda, poté 3x blikne červená LED dioda a poté zhasne),
b) Hlasové nahrávání: připojte k zařízení pomocí adaptéru sluchátka. Na sluchátkách podržte tlačítko + nebo – a zároveň zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy ON, tlačítko na sluchátku nepouštějte, dokud nezhasne LED dioda na zařízení, poté začne hlasově aktivované nahrávání,
c) Úsporné nahrávání: 1) Vypnutí a uložení záznamu: zatlačte tlačítko ON/OFF do polohy OFF, nahrávání se ukončí a záznam se automaticky uloží, (blikne červená LED dioda, poté blikne 3x bílá LED dioda a zařízení se vypne),
2) Automatické přerušení: nahrávání se automaticky uloží každých 30 minut.

Přehrávání

a) Přehrávání hudby: připojte sluchátko s mikrofonem k rekordéru pomocí adaptéru pro sluchátka. Držte stisknuté tlačítko PLAY/PAUSE mezi tlačítky + a - na sluchátkách a současně zatlačte tlačítko ON/OFF na pozici ON. Nepouštějte tlačítko PLAY/PAUSE dokud nezačne hrát hudba.
b) Přehrávání nahraných souborů:
   1) **Pomocí PC:** vámi nahrané soubory si můžete zpětně přehrát v PC po připojení zařízení pomocí přiloženého USB. Naleznete jej ve složce „**VOICE**“, kterou najdete v interní paměti zařízení.
   2) **Pomocí sluchátek:** Pro přepnutí mezi nahranými soubory a hudbou použijte prostřední tlačítko PLAY/PAUSE mezi + a -. Pro přepnutí mezi nahrávkami stiskněte krátce tlačítko + či -. Pro zesílení/zeslabení hlasitosti podržte dlouze tlačítko +/- během přehrávání nahrávky.




LED signalizace

- Spuštění – červená a bílá dioda svítí
- Vypnutí/slabá baterie – červená a bílá dioda 3x zablikají
- Nahrávání – červená dioda jednou rychle 3x zabliká
- Detekce nahrávání – bílá dioda svítí, červená 3x rychle zabliká a pak se obě najednou vypnou
- Spuštění nahrávání – červená dioda bliká
- Pauza nahrávání – červená dioda svítí
- Přehrávání hudby – bílá dioda bliká
- Pauza přehrávání hudby – bílá dioda svítí • Plná paměť – červená i bílá dioda rychle blikají 10x, poté se zařízení vypne
- Nabíjení – červená a bílá led dioda blikají
- Plně nabito – červená a bílá dioda svítí
- Přenos dat přes USB – červená a bílá dioda střídavě blikají

4. Nastavení data a času

Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu, do vstupu pro sluchátka a poté jej připojte k PC.
Otevřete program „**SetUDiskTime(9X)**“, který naleznete v interní paměti zařízení.
Čas a datum se automaticky nastaví, podle vašeho PC.



5. Nabíjení

Připojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu k PC. Bliká-li bílá LED dioda, zařízení se nabíjí, při plném nabití svítí červená LED dioda.

6. Specifikace

Rozměry zařízení	42x18x9mm
Hmotnost zařízení	21g
Formát nahrávek	WAV, 192Kbps
Podporovaný operační systém pro PC	Windows 200/XP/Vista/7/8
Kapacita interní paměti (dle modelu)	4GB – 16 GB
Baterie	3.7V 110mAh
Doba nahrávání na jedno nabití	až 20h při plném nabití
Doba nahrávání do zaplnění kapacity	4GB: cca 47 hodin **8GB: cca 94 hodin** 16GB: cca 188 hodin



7. Závěrečná ustanovení

Budeme rádi, pokud vás zaujmou i další produkty z naší kategorie Digitální diktafony.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.