Profesionální dotykové DVR LawMate PV-1000Touch5

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje

1.1 Zobrazení a popis zařízení



1. Tlačítko power
2. Tlačítko REC/ STOP - zapnutí a vypnutí nahrávání
3. Zámek obrazovky
4. AV out
5. Konektor pro ovladač
6. Digitální kamera IN
7. Analogová kamera IN
8. LED dioda kamery
9. A/V IN
10. A/V Out
11. Senzor pro dálkový ovladač
12. Tlačítko reset
13. Kryt baterie
14. Displej 5“
15. Slot pro micro SD karty
16. Reproduktor
17. Napájecí konektor
18. USB konektor
19. Signalizační dioda

2. Obsah balení


Pouzdro




USB kabel




Sluchátka




Dálkový ovladač



A/V out kabel



A/V in kabel




Baterie



3. Vložení a vyjmutí baterie

1. Pokud chcete vložit/vyjmout baterii do zařízení, odemkněte zadní kryt zmáčknutím zámku a posunutím krytu.




2. Poté baterii vložte do zařízení a jemně ji zatlačte ve směru červené šipky.




4. Nabíjení zařízení

1. Vložte baterii do přístroje.
2. Napájecí adaptér zapojený k přívodu energie připojte k zařízení.
3. Přístroj se automaticky začne nabíjet.



4. Probíhající napájení poznáte podle diody zobrazující stav nabíjení. Během nabíjení svítí červená dioda. Plné nabití j signalizováno zhasnutím diody.

5. Propojení zařízení s příslušenstvím




6. Zapnutí zařízení a základní ovládání

1. Vložte do zařízení paměťovou kartu.
2. Připojte kameru k DVR.
3. Zařízení zapnete podržením tlačítka power (1) po dobu 2s.
4. Nahrávání se spustí posunutím páčky REC vpravo. Nahrávání zastavíte posunutím páčky zpět.

7. Připojení zařízení k počítači

1. Pokud máte zařízení zapnuté, vypněte ho.
2. Po připojení zařízení k počítači použijte USB kabel. Z jedné strany ho vložte do USB portu na PC a z druhé strany kabel připojte k zařízení.
3. Nyní zapněte zařízení a vyčkejte, než se na obrazovce objeví nápis „USB Connect“.
4. Ze zařízení můžete stahovat soubory, jako z jiného běžného USB zařízení.



8. Specifikace

Parametr	Popis
Kapacita baterie	4000 mA
Rozměry	142 x 88 x 30 mm
Rozlišení displeje	1280 x 720px
Velikost displeje	5"
Kapacita / Podpora paměťových karet	HDD 500 GB + 16GB SD karta
Detekce pohybu	Ano
Nahrávání ve smyčce	Ano
Vstup	digitální S-USB, analogový jack 2,5 mm
Snímkování	1, 5, 15, 25 a 30
Váha	317 g

9. FAQ – často kladené dotazy:

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat.

„Nedaří se mi propojit zařízení s počítačem“

Zkuste použít jiný USB slot, případně kabel vypojit a poté opět zapojit.



10. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.