Skrytá IP kamera v baterii na iPhone 6
Lawmate PV-IP6HDW

Návod k obsluze



Kontakt na dodavatele


SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 244 472 125

1. Zobrazení přístroje

1.1 Popis zařízení



1. Indikátor nabití baterie (tři modré diody – čím méně jich svítí, tím je baterie méně nabitá)
2. Červená (nahrávání) a oranžová dioda (Wi-Fi)
3. Posuvník pro zapnutí/vypnutí přístroje
4. Zapnutí/vypnutí LED diod
5. Ovládání zoomu (přiblížení/oddálení 4x)
6. Zapnutí/Vypnutí Wi-Fi
7. Reset
8. Vrácení zařízení do továrního nastavení
9. Mikrofon
10. Slot na paměťovou kartu
11. USB konektor

2. Rychlý start

- Do zařízení vložte paměťovou kartu a zapněte jej tlačítkem [3].
- Červená dioda by měla stále svítit - což značí spuštěné nahrávání.
- Pokud červená dioda zabliká - není vložená karta. Pokud zabliká 3x - karta je plná.

3. Podrobný návod

3.1 Základní ovládání

1. Do zařízení vložte paměťovou kartu – do příslušného slotu [10].
2. Poté stačí zařízení zapnout posunutím tlačítka [3]. Nahrávání se spustí automaticky.
3. Pokud červená dioda zabliká - není vložená karta. Pokud zabliká 3x - karta je plná.

3.2 Ovládání zoomu

1. Tlačítkem [5] lze ovládat přiblížení obrazu.
2. Posunutím dolu (směrem od diod) se obraz videa přiblíží.
3. Posunutím tlačítka zpět nahoru se obraz oddálí.

3.3 Zapnutí Wi-Fi

1. Wi-Fi zapnete posuvným tlačítkem [6].
2. Začne blikat oranžová dioda - ta značí, že je Wi-Fi zapnutá a zařízení čeká na nastavení. *Detailní nastavení Wi-Fi a ovládání zařízení přes mobilní aplikaci viz samostatný návod na aplikaci.*

3.4 Reset a obnovení nastavení

1. Pokud zařízení funguje zvláštně, využijte tlačítko [7]. To stiskněte při zapnutém zařízení. Červená dioda by měla zhasnout, což značí úspěšný reset.
2. Pokud potřebujete obnovit veškeré nastavení na tovární, stiskněte tlačítko [8] na 10 sekund. Červená dioda 3x zabliká, poté zhasne – tím je obnovení provedeno.
3. Když tlačítko [8] stiskněte na 4 sekundy, obnoví se název a heslo na Wi-Fi, pokud jste jej měnili v mobilní aplikaci.

3.5 Popis diod

Pokud diody nesvítí, stiskněte tlačítko [4]. Tím se diody rozsvítí.

- Modrá dioda značí zapnuté zařízení. Počet svítících diod indikuje nabití baterie. Tři svítící diody značí nabití na 65-100%, dvě 35-65% a pokud svítí pouze jedna, baterie je nabitá na 5-35%. Pokud bliká jedna dioda, značí to slabou, téměř vybitou baterii.
- Při nabíjení všechny tři modré diody blikají.
- Červená dioda (nahrávání) - značí, že zařízení aktuálně nahrává video.
- Oranžová dioda (Wi-Fi) - pokud bliká, čeká na spárování s telefonem a následné ovládání přes telefon/propojení s Wi-Fi (viz návod na mobilní aplikaci). Stále rozsvícená značí v pořádku spárované zařízení s telefonem.

3.6 Napájení a stahování souborů ze zařízení

1. Napájení je možné standardním micro USB kabelem.
2. Stejně tak stahování pořízených nahrávek do PC – propojte vypnuté zařízení s PC. Poté jej zapněte a soubory bude možné stahovat stejně jako z USB flash disku.

4. Specifikace

Full HD rozlišení videa	4x zoom
Kodek H.264	Úhel záběru 66 °
Výdrž až 2,5 hodiny nahrávání	Podpora micro SD karet až 32 GB
Výdrž až 1,5 hodiny při Wi-Fi spojení	Rozměry 142x71x18 mm
Mobilní aplikace na iOS i Android	Hmotnost 92g

5. FAQ – často kladené dotazy:

„Na kartu se nenahrává žádný záznam“

Zkontrolujte, zda má Vaše karta kapacitu mezi 2 – 32 GB, jinou výrobek nepodporuje.

„Mám kompatibilní kartu, ale přesto se žádný záznam nenahrává“

Zkuste kartu zformátovat v PC.

„Nedaří se mi připojit k online přenosu“

Prověřte připojení v místě, kde se kamera nachází, případně připojení u Vašeho telefonu/tabletu.

„Nedaří se mi umístit telefon do krytu“

Kryt je navržen pro model iPhone 6, u jiného modelu neručíme za kompatibilitu.



6. Závěrečná ustanovení

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.

Návod je majetkem společnosti SHX Trading s.r.o. Veškeré kopírování, či jiné používání musí být se souhlasem této společnosti.

Pokud v návodu naleznete nějaké nepřesnosti, budeme rádi, pokud nás budete informovat.